

Pin assignment

Pin assignment number: 1809

Index:

13.01.2021

Connector name: 50-pol HARTING

Pin-count: 50

Page: 1/2

Pin	Designation	Description	Colour
a13	O_D1	Data output	-
a12	O_D5	Data output	-
a11	O_D9	Data output	-
a10	O_D13	Data output	-
a9	O_D17	Data output	-
a8	O_D21	Data output	-
a7	CH_A_OUT	Data output	-
a6	Ser.Program-_IN/OUT	Ser. programming interface RS485	-
a5	I_Latch	High=Latch	-
a4	not connected		-
a3	not connected		-
a2	not connected		-
a1	not connected		-
b12	O_D3	Data output	-
b11	O_D7	Data output	-
b10	O_D11	Data output	-
b9	O_D15	Data output	-
b8	O_D19	Data output	-
b7	O_D23	Data output	-
b6	/CH_B_OUT	Channel B inverted	-
b5	ISI_Set_Done_OUT	Load End	-
b4	not connected		-
b3	not connected		-
b2	Supply Voltage IN	Supply voltage	-
b1	not connected		-
c13	O_D0	Data output	-
c12	O_D4	Data output	-
c11	O_D8	Data output	-
c10	O_D12	Data output	-
c9	O_D16	Data output	-
c8	O_D20	Data output	-
c7	CH_A_OUT	Channel A	-
c6	Ser.Program+_IN/OUT	Ser. programming interface RS485	-
c5	Direction IN	Change of counting direction	-
c4	not connected		-
c3	not connected		-
c2	Ground IN	Ground	-
c1	not connected		-
d12	O_D2	Data output	-
d11	O_D6	Data output	-
d10	O_D10	Data output	-
d9	O_D14	Data output	-
d8	O_D18	Data output	-
d7	O_D22	Data output	-
d6	CH_B_OUT	Channel B	-
d5	ISI_Set_IN	Load	-
d4	Preset1_IN	Preset value 1	-

Pin assignment

Pin assignment number: 1809

Index:

13.01.2021

Connector name: 50-pol HARTING

Pin-count: 50

Page: 2/2

d3	not connected		-
d2	not connected		-
d1	not connected		-

WARNING

'De-energize the system before carrying out wiring work or opening and closing electrical connections !

Short-circuits, voltage peaks, etc. can cause operating failures and uncontrolled operating states, as well as serious personal injuries and damage to property.

Verdrahtungsarbeiten, Öffnen und Schließen von elektrischen Verbindungen nur im spannungslosen Zustand durchführen ! Kurzschlüsse, Spannungsspitzen etc. können zur Fehlfunktion und unkontrollierten Zuständen der Anlage bzw. zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.