

Pin assignment

Pin assignment number: 34

Connector name: 26-pol TELDIX

Index:

Pin-count: 26

13.01.2021

Page: 1/1

Pin	Designation	Description	Colour
A	O_D0	Data output	-
B	O_D1	Data output	-
C	O_D2	Data output	-
D	O_D3	Data output	-
E	O_D4	Data output	-
F	O_D5	Data output	-
G	O_D6	Data output	-
H	O_D7	Data output	-
J	O_D8	Data output	-
K	O_D9	Data output	-
L	O_D10	Data output	-
M	O_D11	Data output	-
N	O_D12	Data output	-
P	O_D13	Data output	-
R	O_D14	Data output	-
S	O_D15	Data output	-
T	I_Latch 2		-
U	DataBus_disable_IN	High=tristate	-
V	Parity_Even_OUT	Parity Even	-
W	Preset1_IN	Preset value 1	-
X	Direction IN	Change of counting direction	-
Y	not connected		-
Z	not connected		-
a	not connected		-
b	Supply Voltage IN	Supply voltage	-
c	Ground IN	Ground	-

Latch 2	'Latch-Input 1	Latch-Input 2	Data
	Free or 0V	Free or 0V	Enable
	Free or 0V	High or >8V	Latch
	High or >8V	Free or 0V	Latch
	High or >8V	High or >8V	Enable

WARNING

'De-energize the system before carrying out wiring work or opening and closing electrical connections !
Short-circuits, voltage peaks, etc. can cause operating failures and uncontrolled operating states, as well as serious personal injuries and damage to property.

Verdrahtungsarbeiten, Öffnen und Schließen von elektrischen Verbindungen nur im spannungslosen Zustand durchführen ! Kurzschlüsse, Spannungsspitzen etc. können zur Fehlfunktion und unkontrollierten Zuständen der Anlage bzw. zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.