

Pin assignment

Pin assignment number: 340

Connector name: 25-pol HARTING

Index:

Pin-count: 25

13.01.2021

Page: 1/1

Pin	Designation	Description	Colour
A1	O_D0	Data output	-
A2	O_D1	Data output	-
A3	O_D2	Data output	-
A4	O_D3	Data output	-
A5	O_D4	Data output	-
A6	O_D5	Data output	-
A7	O_D6	Data output	-
A8	O_D7	Data output	-
A9	O_D0 neg.	Data output inverted	-
B2	O_D1 neg.	Data output inverted	-
B3	O_D2 neg.	Data output inverted	-
B4	O_D3 neg.	Data output inverted	-
B5	O_D4 neg.	Data output inverted	-
B6	O_D5 neg.	Data output inverted	-
B7	O_D6 neg.	Data output inverted	-
B8	O_D7 neg.	Data output inverted	-
C1	not connected		-
C2	Direction IN	Change of counting direction	-
C3	Preset1_IN	Preset value 1	-
C4	Preset2_IN	Preset value 2	-
C5	Testpin		-
C6	Ser.Program+_IN/OUT	Ser. programming interface RS485	-
C7	Ser.Program-_IN/OUT	Ser. programming interface RS485	-
C8	Supply Voltage IN	Supply voltage	-
C9	Ground IN	Ground	-

WARNING

'De-energize the system before carrying out wiring work or opening and closing electrical connections !

Short-circuits, voltage peaks, etc. can cause operating failures and uncontrolled operating states, as well as serious personal injuries and damage to property.

Verdrahtungsarbeiten, Öffnen und Schließen von elektrischen Verbindungen nur im spannungslosen Zustand durchführen ! Kurzschlüsse, Spannungsspitzen etc. können zur Fehlfunktion und unkontrollierten Zuständen der Anlage bzw. zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.