

Pin assignment

Pin assignment number: 875

Connector name: 26-pol CONTACT

Index:

Pin-count: 26

13.01.2021

Page: 1/1

Pin	Designation	Description	Colour
1	O_D0	Data output	-
2	O_D1	Data output	-
3	O_D2	Data output	-
4	O_D3	Data output	-
5	O_D4	Data output	-
6	O_D5	Data output	-
7	O_D6	Data output	-
8	O_D7	Data output	-
9	O_D0	Data output inverted	-
10	O_D1	Data output inverted	-
11	O_D2	Data output inverted	-
12	O_D3	Data output inverted	-
13	O_D4	Data output inverted	-
14	O_D5	Data output inverted	-
15	O_D6	Data output inverted	-
16	O_D7	Data output inverted	-
17	not connected		-
18	Direction IN	Change of counting direction	-
19	Preset1_IN	Preset value 1	-
20	Preset2_IN	Preset value 2	-
21	Testpin		-
22	Ser.Program+_IN/OUT	Ser. programming interface RS485	-
23	Ser.Program-_IN/OUT	Ser. programming interface RS485	-
24	Supply Voltage IN	Supply voltage	-
25	Ground IN	Ground	-
26	not connected		-

WARNING

'De-energize the system before carrying out wiring work or opening and closing electrical connections !

Short-circuits, voltage peaks, etc. can cause operating failures and uncontrolled operating states, as well as serious personal injuries and damage to property.

Verdrahtungsarbeiten, Öffnen und Schließen von elektrischen Verbindungen nur im spannungslosen Zustand durchführen ! Kurzschlüsse, Spannungsspitzen etc. können zur Fehlfunktion und unkontrollierten Zuständen der Anlage bzw. zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.