

TR-Electronic GmbH Eglishalde 6 78647 Trossingen								
				Datum	Name			
				Erstellt	01.10.1998			Müllhäuser
				Bearb.				
				Gepr.				
				Norm				
							Zeichnungs-Nr.: ST-K750-VR002	
Zust.	Änderung	Datum	Name					

Steckerbelegung IBX-21 / Pinout IBX-21

X1 - 9 pol. SUB-D-Stecker, Fernbus-Eingang

X1 - 9 pole SUB-D male connector, Remote in

1	DO1	+ Data Line IN
2	DI1	+ Data Line OUT
3	GNDI	GND ankommende Schnittstelle / <i>GND incoming interface</i>
4	nc	reserviert / <i>reserved</i>
5	nc	reserviert / <i>reserved</i>
6	/DO1	- Data Line IN
7	/DI1	- Data Line OUT
8	nc	reserviert / <i>reserved</i>
9	nc	reserviert / <i>reserved</i>

X2 - 9 pol. SUB-D-Buchse, Fernbus-Ausgang

X2 - 9 pole SUB-D female connector, Remote out

1	DO2	+ Data Line OUT
2	DI2	+ Data Line IN
3	GND	GND Modul und weiterführende Schnittstelle / <i>GND module and subsequent interface</i>
4	nc	reserviert / <i>reserved</i>
5	nc	+5V
6	/DO2	- Data Line OUT
7	/DI2	- Data Line IN
8	nc	reserviert / <i>reserved</i>
9	nc	RBST

Damit ein nachfolgender Teilnehmer erkannt wird, ist an diesem Stecker eine Brücke zwischen PIN9 und PIN5 erforderlich.

That a subsequent node to be detected, you must insert a jumper between PIN9 and PIN5 on this connector.