

Pin assignment

Pin assignment number: 1344

Index:

13.01.2021

Connector name: with cable outlet

Pin-count: 17

Page: 1/1

Pin	Designation	Description	Colour
1	O_D0	Data output	white
2	O_D1	Data output	brown
3	O_D2	Data output	green
4	O_D3	Data output	yellow
5	O_D4	Data output	gray
6	O_D5	Data output	pink
7	O_D6	Data output	blue
8	O_D7	Data output	red
9	O_D8	Data output	black
10	O_D9	Data output	violet
11	O_D10	Data output	gray/pink
12	O_D11	Data output	red/blue
13	Direction IN	Change of counting direction	white/green
14	Ser.Program+_IN/OUT	Ser. programming interface RS485	brown/green
15	Ser.Program-_IN/OUT	Ser. programming interface RS485	white/yellow
16	Supply Voltage IN	Supply voltage	yellow/brown
17	Ground IN	Ground	white/gray

WARNING

'De-energize the system before carrying out wiring work or opening and closing electrical connections !

Short-circuits, voltage peaks, etc. can cause operating failures and uncontrolled operating states, as well as serious personal injuries and damage to property.

Verdrahtungsarbeiten, Öffnen und Schließen von elektrischen Verbindungen nur im spannungslosen Zustand durchführen ! Kurzschlüsse, Spannungsspitzen etc. können zur Fehlfunktion und unkontrollierten Zuständen der Anlage bzw. zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.