

CABLAGE N° 185**Connecteur 12 pôles CONTACT**

Broches	Désignation	Couleur des fils
1	Signal d'horloge -	Blanc
2	Signal d'horloge +	Brun
3	Données +	Vert
4	Données -	Jaune
5	Programmation +	Gris
6	Programmation -	Rose
8	Sens de rotation pour changer mettre + 24v.	Rouge
9	Mise au chiffre 1 En appliquant le + pendant + 1 seconde	Noir
10	Mise au chiffre 2 Idem ci-dessus	Violet
11	+ de l'alimentation	Gris / Rose
12	- de l'alimentation	Rouge / Bleu