

Pin assignment

Pin assignment number: 3072

Connector name: 25-pol HARTING

Index:

Pin-count: 25

13.01.2021

Page: 1/1

Pin	Designation	Description	Colour
A1	O_D0	Data output	-
A2	O_D1	Data output	-
A3	O_D2	Data output	-
A4	O_D3	Data output	-
A5	O_D4	Data output	-
A6	O_D5	Data output	-
A7	O_D6	Data output	-
A8	O_D7	Data output	-
A9	O_D8	Data output	-
B2	O_D9	Data output	-
B3	O_D10	Data output	-
B4	O_D11	Data output	-
B5	O_D12	Data output	-
B6	O_D13	Data output	-
B7	O_D14	Data output	-
B8	O_D15	Data output	-
C1	O_D16	Data output	-
C2	O_D17	Data output	-
C3	I_Latch	High=Latch	-
C4	DataBus_disable_IN	High=Data enable	-
C5	Direction IN	Change of counting direction	-
C6	Ground IN	Ground	-
C7	Supply Voltage IN	Supply voltage	-
C8	Supply Voltage IN	Supply voltage	-
C9	Ground IN	Ground	-

WARNING

'De-energize the system before carrying out wiring work or opening and closing electrical connections !

Short-circuits, voltage peaks, etc. can cause operating failures and uncontrolled operating states, as well as serious personal injuries and damage to property.

Verdrahtungsarbeiten, Öffnen und Schließen von elektrischen Verbindungen nur im spannungslosen Zustand durchführen ! Kurzschlüsse, Spannungsspitzen etc. können zur Fehlfunktion und unkontrollierten Zuständen der Anlage bzw. zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.